GENERATORE TRIFASE LONCIN LC6500D

Il generatore è azionato da un motore Loncin G390F EU V, 8,2kW/3600rpm con 10 ore di autonomia, carico costante 5,0kW/400V, carico massimo 5,5kW/400V, 1,6kW/230V, tensione DC 12V/8,3A, peso 77 kg, livello di rumorosità 76db, con fattore di potenza =1,0. Dotato di sensore di basso livello dell'olio e regolatore automatico di tensione (AVR). Dotato anche di avviamento elettrico. Batteria opzionale. Garanzia di 2 anni. Ricambi e assistenza garantiti. Tipo di motore: G390F, monocilindrico, raffreddamento forzato, 4 tempi OHV Cilindrata/potenza: 389 cc/8,2 kW/3600 giri/min. Diametro del rullo: 88 mm x 64 mm Capacità del serbatoio del carburante: 25 L Consumo di carburante: 374g/kWh Capacità del serbatoio dell'olio: 1,1 L Frequenza della tensione di uscita: 50/60 Hz Tensione di uscita: 230/480V Regolazione della tensione: automatica (AVR) Potenza nominale: 5.0kW/400V; 1.6kW/230V Potenza massima: 5,5kW/400V Tensione DC: 12V/8.3A Avvio: manuale/elettrico Sistema di accensione: magnetotransistor Rumore (7m): 76dB(A) Autonomia: 9 ore Dimensioni: 675 x 540 x 540 Peso: 80 kg

1.239,00 €