AGREGAT LONCIN LC2500 AS 6.5HP

Generator žene Loncinov motor G200F moči 4.1kW/3600vrt/min z avtonomijo delovanja 15 ur, konstantna obremenitev 2kW, max obremenitev 2,2kW, AC 120/220V, DC napetost 12V/8,3A, teža 45 kg, hrupni nivo 75db, s faktorjem moči =1,0. Opremljen je s senzorjem prenizkega nivoja olja in avtomatskim napetostnim regulatorjem (AVR). Garancija 2 leti. Nadomestni deli in servis zagotovljeni. Del. prostornina/moč: 196 ccm/4.1kW/3600vrt/min Prostornina tanka za gorivo: 18 L Poraba goriva: 395g/kWh Prostornina posode za olje: 0.6 L Frekvenca izhodne napetosti: 50/60 Hz Izhodna napetost: 220/230V Napetostna regulacija: avtomatska AVR Nazivna moč: 2.0 kW Največja moč: 2.2 kW DC napetost: 12V/8.3A Zagon: ročni Vžigalni sistem: magnetno-tranzistorski Hrup (7m): 75dB(A) Avtonomija: 15 h Mere: 590 x 430 x 480 Teža: 40 kg

519,00 €