AGREGAT LONCIN LC6500 AS 13HP

Generator žene Loncinov motor G390F moči 8,2kW/3600vrt/min z avtonomijo delovanja 10 ur, konstantna obremenitev 5.0kW, max obremenitev 5,5kW, AC 120/220V, DC napetost 12V/8,3A, teža 77 kg, hrupni nivo 76db, s faktorjem moči =1,0. Opremljen je s senzorjem prenizkega nivoja olja in avtomatskim napetostnim regulatorjem (AVR). Garancija 2 leti. Nadomestni deli in servis zagotovljeni. Tip motorja: G390F, enovaljni, prisilno hlajen, 4-taktni OHV Del. prostornina/moč: 389 ccm/8.2kW/3600vrt/min Premer valja/hod: 88 mm x 64 mm Prostornina tanka za gorivo: 25 L Poraba goriva: 374g/kWh Prostornina posode za olje: 1.1 L Frekvenca izhodne napetosti: 50/60 Hz Izhodna napetost: 220/230V Napetostna regulacija: avtomatska (AVR) Nazivna moč: 5.0 kW Največja moč: 5.5 kW DC napetost: 12V/8.3A Zagon: ročni Vžigalni sistem: magnetno-tranzistorski Hrup (7m): 76dB(A) Avtonomija: 9 h Mere: 675 x 540 x 540 Teža: 80 kg

999,00 €