AGREGAT TROFAZNI LONCIN LC6500D

Generator žene Loncinov motor G390F EU V, moči 8,2kW/3600vrt/min z avtonomijo delovanja 10 ur, konstantna obremenitev 5.0kW/400V, max obremenitev 5,5kW/400V, 1,6kW/230V, DC napetost 12V/8,3A, teža 77 kg, hrupni nivo 76db, s faktorjem moči =1,0. Opremljen je s senzorjem prenizkega nivoja olja in avtomatskim napetostnim regulatorjem (AVR). Opremljen tudi z elektro zagonom. Baterija kot opcija. Garancija 2 leti. Nadomestni deli in servis zagotovljeni. Tip motorja: G390F, enovaljni, prisilno hlajen, 4-taktni OHV Del. prostornina/moč: 389 ccm/8.2kW/3600vrt/min Premer valja/hod: 88 mm x 64 mm Prostornina tanka za gorivo: 25 L Poraba goriva: 374g/kWh Prostornina posode za olje: 1.1 L Frekvenca izhodne napetosti: 50/60 Hz Izhodna napetost: 230/480V Napetostna regulacija: avtomatska (AVR) Nazivna moč: 5.0kW/400V ; 1,6kW/230V Največja moč: 5.5kW/400V DC napetost: 12V/8.3A Zagon: ročni/elektro Vžigalni sistem: magnetno-tranzistorski Hrup (7m): 76dB(A) Avtonomija: 9 h Mere: 675 x 540 x 540 Teža: 80 kg

1.239,00 €